

برای رجیستر کردن تلفن های آوایا روی ایزابل یا استریسک نیاز هست تغییر فرمور داشته باشیم.

از سایت آوایا با توجه به مدل تلفن فرمور sip را دانلود کنیم. سپس unzip می کنیم و همه فایل ها را در نرم افزار http file server درگ می کنیم.

با زدن دکمه mute و سپس ۲۷۲۳۸ و سپس دکمه مربع وارد تنظیمات تلفن می شویم.

آپگرید تلفن آوایا

بعد از وارد شدن به مرحله تنظیمات در قسمت ADDR در بخش HTTP Server آدرس آی پی کامپیوتری که نرم افزار hfs نصب و اجرا شده را وارد می کنیم. بعد از Save و ری بوت شدن ، تلفن سراغ فایل های hfs رفته و آن ها را دانلود می کند و مراحل آپگرید انجام می شود.

رجیستر تلفن آوایا در ایزابل

در قسمت تنظیمات تلفن ، شبکه ی تلفن در مود dhcp باشد.

گزینه SIG باید روی SIP باشد همینطور گزینه نوع پروتکل باید بجای H232 روی SIP قرار بگیرد.

در قسمت SIP Global setting

گزینه SIP Domain آی پی سرور VoIP قرار گیرد ✓

نکته: از ستاره بجای نقطه در آی پی استفاده نکنید.

گزینه Avaya Environment روی No باشد. ✓

Reg Policy روی Simultaneously باشد. ✓

Failback روی auto باشد. ✓

Cfg server آی پی سرور ویپ باشد ✓

User id field باید No باشد ✓

قسمت SIP Proxy Setting ✓

گزینه SIP Proxy آی پی سرور وارد شود ✓

Transport روی tcp قرار گیرد ✓

SIP Port روی ۵۰۶۰ باشد ✓

بعد از save کردن نیاز هست تلفن وارد مرحله لاگین می شود به این معنی که باید یوزر و پسورد داخلی را وارد کنید برای رجیستر شدن

قسمت ایزابل

از آنجایی که تلفن های آوایا برای رجیستر شدن در پروتکل tcp باشند، لازم هست تا گزینه transport داخلی روی only tcp باشد

اگر این گزینه در وب ایزابل نباشد باید در Unembedded IssabelPBX در قسمت داخلی ها این گزینه را فعال کنیم.

اگر با این شرایط تلفن رجیستر نشد باید این پارامترها در فایل sip.conf وارد شود

```
[general]
tcpenable=yes
tcpbindaddr=0.0.0.0
```

و سپس sip reload را وارد کنیم.