

آموزش تماس خودکار قسمت دوم

در آموزش تماس خودکار-قسمت اول نحوه ارتباط با AMI را آموزش دادیم.

در این آموزش قسمت پایانی تماس خودکار آموزش داده خواهد شد.

بعد از ارتباط با AMI نوبت به استفاده از Action ، Originate همانند روش اتصال به AMI است.

به این صورت که لازم است تا نام Action ، Channel ، Context و Exten را مشخص کنیم.

برای این منظور از کد زیر استفاده می کنیم:

```
fputs($socket, "Action: Originate\r\n");  
fputs($socket, "Channel: SIP/100\r\n");  
fputs($socket, "Context: from-internal\r\n");  
fputs($socket, "Exten: 102\r\n");  
fputs($socket, "Priority: 1\r\n");  
fputs($socket, "Callerid: 545454\r\n");  
fputs($socket, "Timeout: 100000\r\n");  
fputs($socket, "Action: Logoff\r\n\r\n");  
fclose($socket);
```

نام Action را Originate قرار دادیم.

Channel را شماره داخلی

Context را هم From-internal

و Exten را هم شماره داخلی که می‌خواهیم بصورت خودکار با آن تماس گرفته شود.

روش کار به این صورت است که بعد از فراخوانی فایل php ، سرور VoIP ابتدا تماسی با داخلی که در قسمت Channel انتخاب کرده ایم برقرار می کند، بعد از جواب دادن ، داخلی مشخص شده در قسمت Exten شروع به زنگ خوردن خواهد کرد.

کل کد های تماس خود بصورت زیر می شود:

```
<?php
$socket = fsockopen("192.168.1.100","5038", $errno, $errstr);
fputs($socket, "Action: Login\r\n");
fputs($socket, "UserName: admin\r\n");
fputs($socket, "Secret: PASSWORD\r\n");
fputs($socket, "Events: off\r\n\r\n");
$res= get_response($socket);
echo $res;
function get_response($socket)
{
    $line="";
    $response="";
    while($line!="\r\n")
    {
        $line=fgets($socket,128);
        $response.=$line;
    }
    return $response;
}
fputs($socket, "Action: Originate\r\n");
fputs($socket, "Channel: SIP/100\r\n");
fputs($socket, "Context: from-internal\r\n");
fputs($socket, "Exten: 102\r\n");
fputs($socket, "Priority: 1\r\n");
fputs($socket, "Callerid: AutoDial\r\n");

fputs($socket, "Timeout: 1000\r\n");

fputs($socket, "Action: Logoff\r\n\r\n");

fclose($socket);
?>
```