

البرز ویپ



آدرس: کرج عظیمیه، 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 تلفن: 026-91002326

www.AlborzVoIP.IR

برای فعال کردن محیط WEB گیت وی گرنداستریم مانند مدل های HT811 ، HT812 ، HT814 ، HT818 ابتدا به یکی از پورت های FXS آن یک تلفن آنالوگ وصل کرده و بعد از برداشتن گوشی تلفن ۳ بار دکمه ستاره(*) را فشار دهید.

منتظر بمانید تا جمله "Enter the Menu option" برای شما پخش شود.

برای غیر فعال کردن عدد ۱۲ را شماره گیری کنید.

برای فعال کردن محیط web عدد ۹ را شماره گیری کنید.

در انتها برای اعمال شدن تنظیمات گیتوی fxs گرنداستریم را ریست کنید.

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس: کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 تلفن: 026-91002326